

INSTRUCTIE

# Lijst van gehomologeerde schakelapparatuur 30-36KV

## Inhoudstafel

<b>1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>1</b>
1.1	OVER DIT DOCUMENT .....	1
1.2	TOEPASSINGSGEBIED .....	1
<b>2</b>	<b>LIJST.....</b>	<b>2</b>

# 1 Inleiding

## 1.1 Over dit document

Deze lijst geeft alle gehomologeerde schakelapparatuur weer die mag geplaatst worden op het 30-36kV distributienet.

## 1.2 Toepassingsgebied

Fluvius

## 2 Lijst

Lijst gehomologeerd materiaal voor 30 - 36 kV netten													
Versie 04.0													
7/nov/22													
Merk	Benaming	Oude code C2/119	Nieuwe code C2/119	Codificatie van de functies	Gehomologeerd 30 kV-netten	Gehomologeerd 36 kV-netten	Boogclassificatie	Ir	Ur	Ik	IAC	Maximale doorsnede kabel [mm <sup>2</sup> ]	Dossierdatum
Schneider Electric	SM6-36 - Railstel 630 A				V	X	AA31	630 A	36 kV	20 kA -1s	A FL	Eindmof	
Schneider Electric	IM-36-630-16-10-D	K2N		Lastscheidingschakelaar voor luscel	V	X		630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	IMB-36-630-16-10-D	K2BE		Koppelcel met lastschakelaar en aarding	V	X		630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	DM1A5-36-630-16-10-D	D4N		Vermogensschakelaar net	V	X		630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	DM1A50-36-630-16-10-D	D4T		Vermogensschakelaar afname	V	X		630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	DM1D-36-630-16-10-D	D5BZ		Koppelcel met vermogensschakelaar (algemene beveiliging)	i	X		630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	DM1D-36-630-16-10-D		DBG8 (schema uitz. voor AIS)	Koppelcel met vermogensschakelaar (algemene beveiliging)	V	X	Zie hierboven	630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2020-12-14
Schneider Electric	GBC-BB-36-630-16-D	M1		Meetcel (rail in - rail uit)	V	X		630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	QM-36-63-16-10-D	T5T		Trafocel	V	X		schakelaar: 63 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	95 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	TM-36-50-16-D	P13		TP-cel voor spanningsmeting	V	X		schakelaar: 50 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	CM-36-50-16-D	P11		TP-cel voor hulpvoeding	V	X		schakelaar: 50 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	SM6-36 - Railstel 1250 A				V	X	AA31	1250 A	36 kV	20 kA -1s	A FL	Eindmof	
Schneider Electric	IM-36-630-16-10-D	K2N		Lastscheidingschakelaar voor luscel	V	X		schakelaar: 630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	IMB-36-630-16-10-D	K2BE		Koppelcel met lastschakelaar en aarding	V	X		schakelaar: 630 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	DM1A5-36-1250-16-10-D	D4N		Vermogensschakelaar net	V	X		1250 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	DM1A50-36-1250-16-10-D	D4T		Vermogensschakelaar afname	V	X		1250 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	DM1D-36-1250-16-10-D	D5BZ		Koppelcel met vermogensschakelaar (algemene beveiliging)	i	X		1250 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	DM1D-36-1250-16-10-D		DBG8 (schema uitz. voor AIS)	Koppelcel met vermogensschakelaar (algemene beveiliging)	V	X	Zie hierboven	1250 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	400 mm <sup>2</sup>	2020-12-14
Schneider Electric	GBC-BB-36-1250-16-D	M1		Meetcel (rail in - rail uit)	V	X		1250 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	QM-36-63-16-10-D	T5T		Trafocel	V	X		schakelaar: 63 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	95 mm <sup>2</sup>	2011-07-01
Schneider Electric	TM-36-50-16-D	P13		TP-cel voor spanningsmeting	V	X		schakelaar: 50 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	CM-36-50-16-D	P11		TP-cel voor hulpvoeding	V	X		schakelaar: 50 A	36 kV	20 kA -1s	16 kA - 1s	nvt	2011-07-01
Schneider Electric	Flusarc 40,5 kV				Enkel voor intrapark	X	AA10	630 A	40,5 kV	20 kA -1s	A FLR	Hoekstekkers	
Schneider Electric	C	K1N		Lastscheidingschakelaar voor luscel	i	X	Zie hierboven	630 A	40,5 kV	20 kA -3s	20 kA - 1s	240 mm <sup>2</sup>	2013-06-20
Schneider Electric	CB	D7N		Koppelcel met lastschakelaar en aarding	i	X		630 A	40,5 kV	20 kA -1s	20 kA - 1s	240 mm <sup>2</sup>	2013-06-20
Schneider Electric	GHA - 1250 A				V	V	AA11	1250 A	36 kV	31,5 kA - 3s	A FL / A FLR	Inner Cone	
Schneider Electric	GHA - 1250 A				V	V	AA13	1250 A	36 kV	31,5 kA - 3s	A FL / A FLR	Inner Cone	2022-11-07
Schneider Electric	GHA - 1250 A				V	V	AA13	1250 A	36 kV	40 kA - 1s	A FL / A FLR	Inner Cone	2022-11-07
Schneider Electric	GHA-L	D9N		Vermogensschakelaar voor luscel	V	V		1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2013-06-20
Schneider Electric	GHA-V	D9N		Vermogensschakelaar voor vertrek	V	V		1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2013-06-20
Schneider Electric	GHA-V-630	D9N	DKG8	Vermogensschakelaar voor vertrek	V	V	Zie hierboven	630 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2020-12-14
Schneider Electric	GHA-G	D9BE* (schema niet in C2/119)		Koppelcel met vermogensschakelaar (algemene beveiliging en meetfunctie)	V	V		1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	nvt	2013-06-20
Siemens	NxPlus - 1250 A				V	V	AA11	1250 A	40,5 kV	25 kA - 3s / 31,5 kA - 3s	A FL / A FLR	Inner Cone	
Siemens	NxPlus - 1250 A				V	V	AA13	1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	A FL / A FLR	Inner Cone	2022-11-07
Siemens	NXPlus CB 1250A 25kA	D9N		Vermogensschakelaar 25 kA voor luscel	V	V		1250 A	40,5 kV	25 kA - 3s	25 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2015-05-29
Siemens	NXPlus CB 1250A 25kA cable VT	D9N		Vermogensschakelaar 25 kA met kabel TP's	V	V		1250 A	40,5 kV	25 kA - 3s	25 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2015-05-29
Siemens	NXPlus CB 1250A 31,5kA	D9N		Vermogensschakelaar 31,5 kA voor luscel	V	V		1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2015-05-29
Siemens	NXPlus CB 1250A 31,5kA cable VT	D9N		Vermogensschakelaar 31,5 kA met kabel TP's	V	V	Zie hierboven	1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2015-05-29
Siemens	NXPlus CB 1250A 31,5kA busbar VT	D9N* (schema niet in C2/119)		Vermogensschakelaar 31,5 kA met busbar TP's	V	V		1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	630 mm <sup>2</sup>	2015-05-29
Siemens	NXPlus coupler CB 1250A 2*CT	D9BE* (schema niet in C2/119)		Koppelcel met vermogensschakelaar en meetfunctie	V	V		1250 A	40,5 kV	31,5 kA - 3s	31,5 kA - 1s	nvt	2015-05-29